

Manual de configuración

Agregar sensor de intrusión PowerG en Qolsys



Modelo de referencia

QOLSYS IQ4 HUB



QOLSYS IQ4 Panel



Introducción

Asignar un dispositivo de intrusión Power G en Qolsys

Proceso

Proceso para Programar Dispositivos Mediante el Panel

- 1. Acceder a Ajustes:**
 - Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio.
 - Toca **Ajustes**.
- 2. Ingresar a Configuración avanzada:**
 - Toca **Configuración avanzada**.
 - Introduce el **código del instalador**.
- 3. Acceder a la Instalación:**
 - Toca **Instalación**.
 - Toca **Dispositivos**.
- 4. Seleccionar Sensores:**
 - Toca **Sensores de seguridad**.
- 5. Inscribir un Sensor:**
 - Toca **Sensor de aprendizaje automático** para programar un sensor activándolo.
 - Cuando se detecte el sensor, el panel sonará y mostrará el **código DL del sensor**
 - Toca **OK** para confirmar.
 - Para los contactos de PowerG, mantén pulsado el botón de registro hasta que el LED amarillo parpadee.

The screenshot shows the 'AUTO LEARN SENSOR' dialog box with the text: 'Sensor FB88AO is requesting to be added to your list. Do you want to continue?'. Below the text are two buttons: 'NO' and 'YES'. A red box highlights the 'YES' button, and a red arrow points to it from the right. Below the dialog box is the sensor configuration screen. It shows the following fields: Sensor DL ID (FB88AO), Sensor Name (Front Door), Partition Name (partition1), Chime Type (High Wire), Sensor Type (Door/Window), Voice Prompts (On), Sensor Group (10-Entry-Exit-Normal Delay), and Source (SecurityRF). At the bottom of the screen are two buttons: 'ADD NEW' and 'SCAN QR CODE'. A red box highlights the 'ADD NEW' button, and a red arrow points to it from the right.