



CÁMARAS IP

CONFIGURATION MANAGER - RED Y VALORES DE FÁBRICA

Desde el Configuration Manager nosotros podemos tener acceso a menús de la cámara o directamente que nos lleve a la interfaz Web, para hacer esto tenemos 2 opciones, si previamente ya habíamos agregado la o las cámaras al Sistema de Configuration Manager, al seleccionar la cámara nos aparecen los menús completos, si no tenemos agregada la cámara a Configuration Manager, simplemente nos colocamos sobre ella con el cursor del mouse, presionamos el botón derecho y nos va a abrir un menú contextual y seleccionamos SET SESSION AUTHENTICATION...

•	Set session authentication <				
\uparrow	File upload	•			
	Settings	•			
-	Device network settings				
<u></u>	Certificates	•			
_ 1	Show live video				
****	Show in web browser				
****	Show settings in web browser				
1	Device info				
÷.	Blink LED				
C	Restart				
	Ping				

nos pide el usuario y contraseña y al ingresarlos ya nos da acceso o todos los menús y enlaces a la cámara

Desde Configuration Manager se pueden ajustar los valores de red de las cámaras, es recomendable usar IP fija para una mejor administración, en menú NETWORK nos posicionamos en la pestaña NETWORK ACCESS

Filter	S @	General Connec	tivity Camera Recording	g Alarm	BOSCH	
Name onfiguration Manager Infiguration Manager	URL 169.254.117.122	Network Access	Network Services Advanced	Network Management Multica	ast IPv4 Filter	
		✓ Automatic IPv4 a	ssignment		√ Ether	net IPv6
			DHCP On plus Link-Local	\sim		Automatic address
		✓ Ethernet IPv4			_	IP address fd07:5fcf:aea6::1
			IP address 169.254.117.122	Q		Prefix length 64
			Automatic address 169.254.117.122			Gateway address
			Subnet mask 255.255.0.0			server
			Gateway address 10.6.0.1	0		DNS server address 8.8.8.8
						DNS server address 8.8.4.4

Otra función importante es inicializar la cámara a valores de fábrica, para eso nos vamos al menú GENERAL y luego la pestaña INITIALIZATION

Filter	Q @	General Connectivity Camera Recording Alarm V	BOSCH
Name	URL 169.254.117.122	Unit Access User Management Date/Time Initialization Positioning Camer	a Calibration
			Sensor mode 30 fps - HD 1080p 16:9 - HDR
			Coding standard H.264
			Camera LED Enabled
			Rotate image 0 degree
			Mirror image Off
			Lens Wizard
			Refocus
			Reboot device
			Restore settings
			Factory default

Finalmente, la mayoría de los menús se pueden modificar desde Configuration Manager sin necesidad de entrar a la interfaz Web de la cámara, esto es algo muy práctico.