

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

[Configuración de DDNS para cámaras y grabadores VIVOTEK](#) 2

Configuración de DDNS para cámaras y grabadores VIVOTEK

DDNS



DDNS (Dynamic Domain Name System) es un servicio que permite asociar un nombre de dominio fijo a una dirección IP dinámica. Esto es útil para dispositivos o redes que no tienen una dirección IP estática, es decir, una IP que cambia cada vez que se reinicia el dispositivo o el router.

Usos Comunes de DDNS

- **Acceso remoto a cámaras de seguridad:** Permite acceder a cámaras IP o sistemas DVR/NVR desde cualquier lugar utilizando un nombre de dominio, incluso si la dirección IP de la cámara cambia.
- **Servidor en casa:** Si tienes un servidor web o de archivos en casa y quieres acceder a él desde fuera, DDNS te permite hacerlo sin preocuparte por los cambios de IP.
- **Juegos en línea:** Para configurar servidores de juegos en casa accesibles desde Internet, DDNS proporciona una forma fácil de conectarse a la red sin necesidad de una IP estática.

Habilitar DDNS: seleccione esta opción para habilitar la configuración DDNS.

DDNS: Dynamic domain name service

Enable DDNS:

Provider:

Host name:

User name:

Password:

Proveedor: seleccione un proveedor de DDNS de la lista desplegable de proveedores. VIVOTEK ofrece [Safe100.net](https://www.safe100.net), un servicio gratuito de nombres de dominio dinámico, a los clientes de VIVOTEK. Se recomienda que registre [Safe100.net](https://www.safe100.net) para acceder a las cámaras de red de VIVOTEK desde el Internet. Además, ofrecemos otros proveedores de DDNS, como DynDNS.org(Dynamic), DynDNS.org(Personalizado), TZO.com, DHS.org, CustomSafe100, dyn-interfree.it.


Tenga en cuenta que antes de utilizar esta función, primero solicite una cuenta de dominio dinámico.

■ [Safe100.net](https://www.safe100.net)

1. En la columna DDNS, seleccione [Safe100.net](https://www.safe100.net) de la lista desplegable. Haga clic en **accept** después de revisar los términos del Acuerdo de Servicio.

2. En la columna Registrar, complete el nombre del host (xxx.safe100.net), el correo electrónico, la clave y la clave de confirmación.

y haga clic en **Register**. Después de que se haya creado exitosamente un nombre de host, aparecerá un mensaje de éxito se mostrará en la columna Resultado del registro DDNS.



Register

Host name:

Email:

Key:

Confirm key:

To apply for a domain name for the camera, or to modify the previously registered information, fill in the following fields and then click "Register".

DDNS Registration Result:

[Register] Successfully Your account information has been mailed to registered e-mail address

Upon successful registration, you can click to automatically upload relevant information to the DDNS form or you can manually fill it in. Then, click "Save" to save new settings.

3. Haga clic en **Copy** y automáticamente toda la información registrada se cargará en los campos correspondientes de la columna DDNS en la parte superior de la página como se ve en la imagen.

DDNS: Dynamic domain name service

Enable DDNS:

Provider: Safe100.net

Host name: VTK.safe100.net [*safe100.net]

Email: wtk@vivotek.com

Key: ••••

Save

Register

Host name: VTK.safe100.net

Email: wtk@vivotek.com

Key: •••• Forget key

Confirm key: ••••

To apply for a domain name for the camera, or to modify the previously registered information, fill in the following fields and then click "Register".

Register

DDNS Registration Result

[Register] Successfully Your account information has been mailed to registered e-mail address

Upon successful registration, you can click [copy](#) to automatically upload relevant information to the DDNS form or you can manually fill it in. Then, click "Save" to save new settings.

4. Seleccione Habilitar DDNS y haga clic en **Save** para habilitar la configuración.

■ **CustomSafe100**

VIVOTEK ofrece documentos para establecer un servidor DDNS CustomSafe100 para Distribuidores e Integradores de sistema. Puede utilizar CustomSafe100 para registrar un nombre de dominio dinámico si sus distribuidores o integradores de sistemas ofrecen dichos servicios.

1. En la columna DDNS, seleccione CustomSafe100 de la lista desplegable.
2. En la columna Registrar, complete el nombre del host, el correo electrónico, la clave y la clave de confirmación; luego haga clic en **Register**. Después de que se haya creado exitosamente un nombre de host, verá un mensaje de éxito en el DDNS. Resultado del registro.
3. Haga clic en **Copy** y toda la información registrada se cargará en los campos correspondientes en la columna DDNS.
4. Seleccione Habilitar DDNS y haga clic en **Save** para habilitar la configuración.

Olvidar clave: haga clic en este botón si olvidó la clave de Safe100.net o CustomSafe100. La información de la cuenta se enviará a su dirección de correo electrónico.

Consulte los siguientes enlaces para solicitar una cuenta de dominio dinámico al seleccionar otros Proveedores de DDNS:

- [Dyndns.org \(Dinámico\)](http://www.dyndns.com/) / [Dyndns.org \(Personalizado\)](http://www.dyndns.com/): visite <http://www.dyndns.com/>